

TYP SILNIKA	Moc	Prędkość obrotowa	Prąd znamionowy					Moment	Krotność	Krotność	Krotność prądu	Moment	Masa
	P_N	n_N	I_N			η	$\cos\varphi$	M_N	M_R/M_N	M_{MAX}/M_N	I_R/I_N	J	m
	kW	min ⁻¹	A 230V	A 400V	A 690V	%	-	Nm	-	-	-	kgm ²	kg

silniki 4-biegunowe ($n_s=1500$ obr/min)

OMT4 56 1-4	0,06	1300	0,38	0,22		56,0	0,70	0,44	2,1	2,0	4,0	0,00030	3,8
OMT4 56 2-4	0,09	1300	0,54	0,31		58,0	0,72	0,66	2,1	2,0	4,0	0,00040	4,0
OMT4 56 C-4 *	0,12	1310	0,73	0,42		57,0	0,72	0,87	2,1	2,1	4,5	0,00045	4,1
OMT4 63 1-4	0,12	1310	0,73	0,42		57,0	0,72	0,87	2,2	2,1	4,4	0,00050	4,5
OMT4 63 2-4	0,18	1310	1,03	0,59		60,0	0,73	1,31	2,2	2,1	4,4	0,00060	4,7
OMT4 63 C-4 *	0,25	1345	1,30	0,75		65,0	0,74	1,78	2,1	2,2	5,2	0,00065	5,0
OMT4 71 1-4	0,25	1345	1,30	0,75		65,0	0,74	1,78	2,2	2,1	5,2	0,0008	6,0
OMT4 71 2-4	0,37	1340	1,85	1,06		67,0	0,75	2,64	2,2	2,1	5,2	0,0013	6,3
OMT4 71 C-4 *	0,55	1380	2,60	1,50		71,0	0,76	3,81	2,4	2,3	5,5	0,0014	6,8
OMT4 80 1-4	0,55	1380	2,56	1,47		71,0	0,76	3,81	2,3	2,4	5,2	0,0018	10
OMT4 80 2-4	0,75	1380	3,4	2,0		72,1	0,76	5,19	2,3	2,3	6,0	0,0021	11
OMT4 80 C-4 *	1,1	1390	4,8	2,7		75,0	0,77	7,56	2,3	2,3	6,0	0,0024	11
OMT4 90S-4	1,1	1390	4,8	2,7		75,0	0,77	7,56	2,3	2,3	6,0	0,0025	12
OMT4 90L-4	1,5	1400	6,2	3,6		77,2	0,78	10,23	2,3	2,3	6,0	0,0028	14

OMT4 90C-4 *	2,2	1420	8,6	4,9		79,7	0,81	14,80	2,3	2,3	7,0	0,0029	17
OMT4 100L1-4	2,2	1420	8,5	4,9		79,7	0,81	14,80	2,3	2,3	7,0	0,0054	23
OMT4 100L2-4	3,0	1420		6,5	3,7	81,5	0,82	20,18	2,3	2,3	7,0	0,0067	25
OMT4 100C-4 *	4,0	1435		8,5	4,9	83,1	0,82	26,62	2,3	2,3	7,0	0,0072	25
OMT4 112M-4	4,0	1435		8,5	4,9	83,1	0,82	26,62	2,3	2,3	7,0	0,0095	29
OMT4 112C-4 *	5,5	1440		11,3	6,5	84,7	0,83	36,48	2,3	2,3	7,0	0,0103	33
OMT4 132S-4	5,5	1440		11,3	6,5	84,7	0,83	36,48	2,3	2,3	7,0	0,0214	43
OMT4 132M-4	7,5	1450		15,0	8,7	86,0	0,84	49,40	2,3	2,3	7,0	0,0296	55
OMT4 132C-4	9,2	1450		18,4	10,7	86,0	0,84	60,59	2,2	2,3	7,0	0,0320	57
OMT4 132CB-4 *	11	1460		21,6	12,5	87,6	0,84	71,95	2,2	2,3	7,0	0,0410	59
OMT4 160M-4	11	1460		21,6	12,5	87,6	0,84	71,95	2,3	2,3	7,0	0,0747	86
OMT4 160L-4	15	1460		28,7	16,6	88,7	0,85	98,12	2,3	2,3	7,0	0,0918	100

